

Power Bank PB-2R mit Picatinny Adapter

Die Power Bank PB-2R ist für den Einsatz mit elektrooptischen ´s-Produkten der Baureihen Strix-F, LEGAT Gen2, Nivex Digital, Corvus Digital gedacht. Die Power Bank PB-2R verfügt über einen integrierten Videorekorder mit On/Off-Taste und zwei Li-Ion 18650-Batterien.



SPEZIFIKATION

Stromversorgung	7.4V
Max. Betriebszeit	10 Std.
Gewicht (ohne Batterien)	190 gr.
Gewicht mit Batterien	284 gr.
Abmessungen m. Montage	102x62x34mm
Arbeitstemperatur	-10°C ...+50°C
Schutzklasse	IPX6

Auslieferung:

PB-2R.....1
Battery 18650.....2
MicroSD 8Gb.....1

Der Batterie Pack PB-2W
Serial No. _____ Model _____

Entspricht den Spezifikationen des Herstellers und wird als operabel deklariert.

Die Gewährleistungsfrist für das Gerät beträgt 24 Monate ab dem Zeitpunkt, an dem es an einen Kunden verkauft wurde.

Bitte beachten Sie, dass die Batterien vorbehaltlich der Garantieabdeckung nicht darin enthalten sind.

Die Servicegarantie des Gerätes beträgt fünf Jahre.

Datum der Produktion und Abnahme:

Betrieb

- Die Abdeckung (1) des Batterie Raums abschrauben. 2 Stück 18650 Batterien einlegen. (mit dem PB-2R geliefert), Beachtung der Polarität (Polarität ist auf Batteriefach Gehäuse angegeben). Einlegen oder extrahieren microSD-Karte, darauf drücken. Aufsetzen der Batteriefach Abdeckung.

- Kabel mit Stecker (2) an Steckdose des elektrooptischen ´s-Produktes anschließen - Schalten Sie per Knopf (3) den Videorekorder im Wartemodus ein. Rotlicht Indikator (5) wird Leuchten. Drücken Sie den Knopf (4) für den Start der Videoaufzeichnung. Rotlicht Indikator (5) blinkt auf der Platte. Drücken Sie noch einmal den Knopf (5) für die Videoaufzeichnung.

Achtung! Die Videoaufzeichnung wird nicht bei voller Micro-SD-Karte funktionieren. Der Indikator (5) blinkt nicht. In diesem Fall, Es ist notwendig, microSD-Karte zu entnehmen, die Informationen im PC herunterzuladen und die Karte zu formatieren.

Achtung! Die Zeit für die Aktivierung des Video Recorders beträgt ca. 5 Sekunden. Presse Knopf von Video REcording (4) nicht weniger als in 5 Sekunden nach dem Einschalten von Button (3). andernfalls, kann es zu Fehlern bei der Videoaufzeichnung kommen.

Achtung! Akku-Ladegerät für Batterie 18650 wird nicht mitgeliefert.

Manufacturer:

Electrooptic Ltd.; Proezd Podshipnikovy,9; Minsk; Belarus

Tel / Fax (+375 17) 295 66 62

www.electrooptic.by